

PINTEK 函數波產生器選購指南

2013. SEP. 26

MODEL	FG-30	FG-32	FG-52	FG-53	FG-72	FG-102	FG-109
主要特點	經濟型 3MHz / 6 波形	實用型.智慧計頻 3MHz / 6 波形	超值型 5MHz 脈波可調,計頻	5MHz, 計頻 內建電壓放大器	DDS, 7MHz USB 電腦遙控	DDS, 10MHz USB 電腦遙控	DDS,10MHz.計頻 AM/FM/SWEEP
輸出頻率	0.5Hz ~ 3MHz	0.5Hz ~ 3MHz	0.05Hz ~ 5MHz	0.05Hz ~ 5MHz	0.3Hz ~ 7MHz	0.3Hz ~ 10MHz	0.3Hz ~ 10MHz
輸出波形	6	6	3	3	3	3	3
LED 顯示器	---	5 位數, 0.36"	5 位數, 0.36"	5 位數, 0.36"	6 位數, 0.56"	6 位數, 0.56"	專用 LCD
顯示器顏色	---	紅色	紅色	紅色	綠色	綠色	黑白
頻率選擇檔數	6	6	8	8	3	3	3
輸出衰減開關	-20dBx1(X10)	-20dBx1(X10)	-26dBx1(X20)	-26dBx1(X20)	-20dBx2	-20dBx2	-20dBx2
SWEEP 功能	○	○	○	○	---	---	○
線性與對數掃描開關	○	○	○	○	---	---	○
SWEEP 輸出 BNC	○	○	○	○	○	---	---
同步輸出端子(方波)	○	○	○	○	○	○	○
方波週期可調	---	---	0.05Hz-5MHz	0.05Hz-5MHz	0.3Hz-3MHz	0.3Hz-3MHz	0.3Hz-3MHz
特殊輸入功能	VCF	VCF	VCF	電壓放大輸入	---	---	AM/FM 外部輸入
特殊輸出功能	掃描波 2 波形	掃描波 2 波形	掃描波 2 波形	掃描/電壓放大	USB 介面	USB 介面	USB 介面
外部計頻功能	---	○	○	○	---	---	○
選擇頻率方式	旋鈕	旋鈕	旋鈕	旋鈕	按鍵	按鍵	按鍵
選擇波型方式	旋鈕	旋鈕	旋鈕	旋鈕	按鍵	按鍵	按鍵
USB/RS232	---	---	---	---	○	○	○
PC 遠端控制	---	---	---	---	○	○	○
特殊功能	6 波形	6 波形/智慧計頻	脈波可調. 計頻	附電壓放大器	經濟型 7MHz	經濟型 10MHz	AM 載波外部輸入
外型尺寸(WxHxD)	275x90x300	275x90x300	275x90x300	275x90x300	275x90x300	275x90x300	275x90x300
淨重	2.2Kg	2.5Kg	2.5Kg	2.5Kg	2.5Kg	2.5Kg	2.5Kg

※ 本公司有權利更改內容，恕不另行通知。